

Balança e Scanner MP7000

OFERECE UMA EXPERIÊNCIA DE POS SEM IGUAL PARA CLIENTES E CAIXAS DAS LOJAS COM GRANDE MOVIMENTO

Atenda a demanda dos seus pontos de venda (POS) de maior volume com o leitor de imagem 1D/2D de vários planos da nova geração, o MP7000 da Zebra. O MP7000 tem vários recursos para levar o desempenho e a simplicidade da digitalização para um novo nível, permitindo um fluxo de caixa mais rápido que nunca em caixas operados por funcionários ou de autoatendimento, melhorando a produtividade dos caixas, a capacidade do POS e a experiência do consumidor. O MP7000 é um investimento inteligente que oferece o melhor custo total de propriedade (TCO) do setor por meio do oferecimento de tempo de atividade máximo e mínimo consumo de energia com um desenho de fácil manutenção, com menos peças e componentes. E, com os poderosos aplicativos de gerenciamento complementares da Zebra, você pode gerenciar remotamente todos os seus MP7000s, independentemente de onde eles estejam localizados.



DESEMPENHO DE CAIXA MAIS RÁPIDO

Desempenho de Digitalização Sem Igual em Caixas Movimentados

Mantenha o movimento nos caixas e processe mais transações por turno. Nossa mais avançada tecnologia de digitalização permite que os caixas capturem praticamente qualquer código de barra eletrônico ou impresso instantaneamente.

Grande Volume de Digitalização Maximiza a Velocidade no Caixa

O MP7000 oferece o maior volume de digitalização da classe, o que permite que seus funcionários simplesmente passem o produto sobre ele para digitalizar códigos, o que aumenta a produtividade do caixa e a experiência dos seus consumidores.

Scanner no Lado do Cliente Aumenta a Produtividade

Com o scanner lateral opcional, os clientes podem digitalizar simultaneamente cupons exibidos em dispositivos móveis, cartões de fidelidade e comprar artigos por impulso sem reduzir a velocidade do caixa.

MELHOR TCO DO SETOR

Fácil de Implantar

O MP7000 foi projetado para se encaixar facilmente no seu caixa existente, oferecendo um caminho econômico para implantar a tecnologia de POS mais recente nos seus caixas.

Consumo de Energia Mais Baixo do Setor

Nosso sistema de iluminação inteligente consome até 60% menos energia que os dispositivos de concorrentes, o que reduz significativamente o consumo de energia e o custo.

Maior Durabilidade para um Tempo de Atividade Máximo

Com tecnologia de estado sólido, o MP7000 não tem peças que se movem, o que oferece o menor número de pontos de falha da classe. O resultado? Menos reparos, máximo tempo de atividade e baixo custo total de propriedade (TCO).

Fácil Manutenção

O MP7000 foi projetado com menos componentes e peças e uma carcaça superior que pode ser removida sem o uso de ferramentas. Como resultado, a confiabilidade é muito maior, há menos peças para guardar e os reparos são feitos mais rapidamente.

INOVAÇÃO NO POS

Suporte Integrado a Digimarc®

A capacidade de digitalizar pacotes de produtos que usam tecnologia Digimarc a partir de qualquer ângulo oferece maior velocidade aos caixas de lojas, reduzindo o tempo em que os consumidores ficam na fila.

Recurso de Captura de Imagens

O sistema de câmera integrado pode capturar imagens de cheques, recibos, contas ou itens que não estão em arquivo.

Iluminação Inteligente

A iluminação do MP7000 só é ativada quando um item é colocado na zona de digitalização. E como a iluminação é embutida, ela é praticamente invisível e não machuca os olhos dos seus caixas ou dos consumidores.

Suporte Integrado a EAS

Compatível com o sistema de antifurto que você tem atualmente.

GERENCIABILIDADE SEM IGUAL

Recursos de Gerenciamento Sem Precedentes

Com cada MP7000 da Zebra, você receberá um poderoso software de gerenciamento gratuito para facilitar o gerenciamento remoto de toda a sua solução de scanner: scanner, balança e todos os periféricos, como um scanner de mão. E, com o diagnóstico preditivo, as informações de que você precisa para manter seus dispositivos MP7000 em operação estão sempre ao seu alcance.

MAXIMIZE A VELOCIDADE E A QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DE CAIXA NAS LOJAS MAIS MOVIMENTADAS COM O MP7000.

Para mais informações sobre o MP7000, acesse www.zebra.com/MP7000
ou acesse nosso diretório de contato global em www.zebra.com/contact

MP7000 - Especificações

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões	Scanner e scanner/balança grandes: 20" C x 11,5" L x 4" P x 5" A 506 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A Scanner e scanner/balança médios: 15,7" C x 11,5" L x 4" P x 5" A 398 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A Scanner pequeno: 13,9" C x 11,5" L x 4" P x 5" A 351 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A
Peso	Scanner grande: 6,6 kg/14,6 lb Scanner/balança grande: 8 kg/17,6 lb Scanner médio: 5,7 kg/12,6 lb Scanner/balança médio: 7,1 kg/15,7 lb Scanner pequeno: 5,5 kg/12,1 lb
Balança	15 kg em incrementos de 5 g/30 lb em incrementos de 0,01 lb Peso estático máximo: 136 kg/300 lb Protocolos de cabo simples e duplo Compatíveis com balanças que computam de preços da marca Mettler Opções: 0 a 12 lb em incrementos de 0,005 lb e 12 a 30 lb em incrementos de 0,01 lb 0 a 6 kg em incrementos de 2 g e 6 a 15 kg em incrementos de 5 g Tela de balança remota única ou dupla
Vidro Horizontal	Sapphire, produz uma barra de proteção móvel em modelos de balança
Interface do Usuário	Telas capacitivas sensíveis ao toque (sem botões para quebrar ou desgastar) Tela grande de LED com duas cores Tom sonoro: volume e tons ajustáveis Quatro botões programáveis
Portas	Uma porta de POS compartilhada para USB/RS-232/IBM RS-485 Três portas periféricas USB Duas portas periféricas RS-232 energizadas Porta de bloqueio no ponto de verificação Porta da tela de balança remota
Alimentação	12 VCC do cabo de interface do POS (USB PlusPower ou RS-232) Alimentação PWR-BGA12V50W0WW da Zebra: 90 a 264 s (110-240 nominal), 47 a 63 Hz (50-60 nominal) Consumo de energia: Modo inativo: 3,0 W (normal) Modo ativo: 5,5 W (normal), 6,0 W (máximo, apenas quando a iluminação estiver ativa)
AMBIENTE DO USUÁRIO	
Temperatura Operacional	0 a 40 °C /32 a 104 °F
Temperatura de Armazenamento	-40 a 70 °C /-40 a 158 °F
Umidade	20% a 95%, sem condensação

TECNOLOGIA DE IMAGEM	
Tipo	Leitor de imagem com várias matrizes CMOS
Iluminação	Iluminação inteligente, controlada por um sistema de detecção de artigos
Lados de Leitura/Zona de Digitalização	Leitura de códigos lineares e 2D em todos os planos
Simbologias 1D	2 de 5 (intercalado, discreto, IATA, chinês); Bookland EAN; Código 128; Código 39 (padrão, ASCII completo); Código 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (omnidirecional, truncado, empilhado); cupom GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (normal, empilhado); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Código 39 Trióptico; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; Suplementar de 2 dígitos; Suplementar de 5 dígitos; Codabar; Pharmacode (Código 32)
Simbologias 2D	Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; código MicroQR; PDF417; código QR; Han Xin
Digimarc	Tecnologia de marca d'água Digimarc
UTILIDADES E GERENCIAMENTO	
123Scan	Programa os parâmetros do scanner, atualiza o firmware, mostra dados de códigos de barras digitalizados, estatísticas de digitalização, integridade da bateria, dados de ativos e imprime relatórios. www.zebra.com/123scan
Symbol Scanner SDK	Gera um aplicativo do scanner cheio de recursos, incluindo documentação, drivers, utilitários de teste e código-fonte de amostra. www.zebra.com/scannersdkforwindows
Serviço de Gerenciamento de Scanner (SMS)	Gerencia remotamente seu scanner da Zebra e consulta suas informações de ativos. www.zebra.com/sms
Prevenção de Perdas	Ponto de verificação de EAS compatível: Bloqueio de ponto de verificação via cabo opcional Sensormatic compatível Bandeja de Balança da Zebra: Bandeja horizontal e vertical integradas para maior área de pesagem

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	
Scanner no lado do cliente (permite a digitalização de código de barras em celulares, cartões de fidelidade e compras por impulso pelo cliente), tela em poste, balança	
GARANTIA	
Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o MP7000 é protegido contra defeitos de fabricação e materiais por um período de 1 (um) ano a partir da data de envio. Para ver a declaração de garantia completa, acesse: http://www.zebra.com/warranty	
SERVIÇOS RECOMENDADOS	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; Programa de autorização de serviços da Zebra (permite a compra de peças de substituição para reparos feitos por terceiros)	

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.



Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com